



ヘッダー主管ソケット

| 呼び径 | L1   | D1   |
|-----|------|------|
| 13A | 72.5 | 29   |
| 16A | 75.5 | 35.5 |
| 20A | 77.5 | 41   |

ヘッダー分岐チー

| 呼び径 | L2   | D2   |
|-----|------|------|
| 10A | 45.5 | 24.5 |
| 13A | 47.5 | 29   |
| 16A | 50.5 | 35.5 |

ヘッダーエルボ

| 呼び径 | L3   | D3   |
|-----|------|------|
| 10A | 45.5 | 24.5 |
| 13A | 47.5 | 29   |

| 8  | 連結部Cリング        |    | SUS304           |                    |
|----|----------------|----|------------------|--------------------|
| 7  | 連結部Oリング        |    | 合成ゴム             |                    |
| 6  | テーパ付きガイド       |    | ナイロン             |                    |
| 5  | ストッパーリング       |    | SUS304           |                    |
| 4  | 異径ゴム輪          |    | 合成ゴム             |                    |
| 3  | プラグ            |    | 樹脂               | 白色                 |
| 2  | 外筒             |    | 透明樹脂             |                    |
| 1  | 継手本体           |    | 樹脂               |                    |
| 品番 | 品名             | 数量 | 材質               | 備考                 |
| 寸法 | 13A~20A        |    | <b>JFE継手株式会社</b> |                    |
| 名称 | 回転ヘッダー(主管JOQ2) | 略号 | J2 HDR           |                    |
| 図番 | Jワックイック2       | 図番 | <b>H-0314</b>    | 改訂 0<br>2021.04.20 |